

Telepatik

GSM Tabanlı Uzak Denetleyici



Uzaktan izleme ve denetim uygulamaları için geliştirilmiştir.

Aramayla kontrol edildiğinde arayanı **sesli mesajla** yönlendirir.

Girişlere bağlanan sensor durumuna göre röle çeker, SMS atar, arama yapar.

Aramayla, SMS'le, uygulama ile veya önceden tanımlanan gün ve saatlerde röle çeker.

1.000 telefon numarasına çeşitli yetkiler tanımlanabilir.

Birden fazla Telepatik birbirini kontrol edebilir.

Android mobil uygulama ile yönetilir. IMEI kayıtlı ve 2 yıl garantilidir.

Aşağıdaki örnek uygulamaların birini veya birkaçını aynı anda yürütebilir.

OTOMATİK SULAMA

Sulama sistemini SMS'le, uygulama üzerinden veya aramayla açıp kapatın, haftanın günlerine göre farklı saat ve sürelerde otomatik çalışmasını programlayın.

SEVİYE KONTROLÜ

Depodaki su seviyesi düşünce kuyu pompasını çalıştırın. Kuyu ile depo arası uzaksa iki Telepatik birbirini kontrol etsin. Dilerseniz pompanın çalışma durumunu SMS'le bildirin.

KAPI-BARİYER AÇMA

Telefon rehberinde 1.000 numara için yetki tanımlayın. Arayarak veya SMS'le kapı açın (sesli mesajla yönlendirir).

SICAKLIK KONTROLÜ

Sıcaklığa bağlı olarak ısıtma-soğutma sistemini çalıştırın. Düşük-yüksek sıcaklık alarmlarını SMS'le bildirin. Sıcaklık ölçümlerini istediğiniz sıklıkta raporlasın.

AYDINLATMA

SMS'le, aramayla veya uygulama ile ışıkları açıp kapatın. Sensor bağlayın, hava kararınca aydınlatmayı açsın. Farklı saat ve sürelerde farklı ışıkları otomatik açıp kapasın.

GÜVENLİK

Girişlere PIR hareket algılayıcı veya kuru kontak bağlayın. Hareket algıladığında alarm zili çaldırın, SMS ve/veya aramayla bildirin.



EKLENTİLER

- Sıcaklık sensörü
- Işık sensörü
- PIR hareket algılayıcı
- AC gerilim algılayıcı

| DURUM | VERİ | BELLEK | ŞİFRE |
|---|---|---|---|
| Aygıt Bilgileri | | | |
| Yazılım/Veritabanı | 1/1 | 04/05/2020 14:29 | İlk açılış |
| Veri Bütünlüğü | Doğru | 03/06/2020 10:00 | Son açılış |
| Sinyal | 30/30 | 03/06/2020 10:05 | Son okuma |
| Girişler | | | |
| TANK1 | G2 | G3 | G4 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25.5 °C | 3.80 V | Kapalı | Kapalı |
| Çıkışlar | | | |
| C1 | C2 | C3 | C4 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| <input checked="" type="radio"/> Değiştirme | <input checked="" type="radio"/> Değiştirme | <input checked="" type="radio"/> Değiştirme | <input checked="" type="radio"/> Değiştirme |
| <input type="radio"/> Çek | <input type="radio"/> Çek | <input type="radio"/> Çek | <input type="radio"/> Çek |
| <input type="radio"/> Bırak | <input type="radio"/> Bırak | <input type="radio"/> Bırak | <input type="radio"/> Bırak |



Giriş tetikleme seçenekleri:

Kontak kapanınca-açılınca / Sıcaklık düşünce-yükselince / Gerilim düşünce-yükselince

Giriş tetikleme ayarları:

Tetik gecikme süresi / İki tetik arası bekleme süresi / Tetikleme ve tetik sonu seviyeleri

Giriş tetiklendiğinde:

Röle çekme / SMS'le bildirim / Aramayla bildirim / Başka Telepatik'i kontrol etme

Röle kontrol:

Giriş tetik durumlarına göre / Aramayla / SMS'le / Önceden programlanan saat ve sürelerle

SMS bildirimleri:

Aygıt açılışı / Enerji kesintisi / Gelen SMS / Gelen arama

SMS Raporlama:

Sorgu ile ve/veya periyodik olarak Giriş-Röle durumları ve aygıt durumu

Telefon rehberi:

8 numara için yönetici ve röle yetkileri / 1.000 numara için röle yetkileri

| | |
|-------------------------|---|
| Telepatik-2 | 2 Giriş, 2 Röle |
| Telepatik-4 | 4 Giriş, 4 Röle |
| Sıcaklık ölçme aralığı | -25...100°C arasında (0,5°C adımla) |
| Gerilim ölçme aralığı | 0...5V arasında (0,05V adımla) |
| Aramayla röle çekme | Çek-Bırak şeklinde |
| SMS'le röle çekme | Sürekli veya 999 dakikaya kadar (1 saniye adımla) |
| Uygulama ile röle çekme | Sürekli veya 12 saate kadar (1 saniye adımla) |
| Rapor yollama periyodu | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 saat |
| GSM şebekesi | 2G Quad-band 850/900/1800/1900MHz |
| Röle terminalleri (NO) | 5,08 mm 2'li vidalı-geçmeli klemens |
| Giriş terminalleri | 3,81 mm 2'li vidalı-geçmeli klemens |
| Röle kontak kapasitesi | 240VAC / 30VDC, 7A |
| Güç ihtiyacı | 12V, 2A (max.) |
| Boyutlar | 75 x 110 x 36 mm |



TEKNİKOM ELEKTRONİK
Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

WhatsApp: (531) 305 26 99

www.teknikom.com

info@teknikom.com